Manual de Instrucciones

LIGHTECH

96-150/LED/4W/65K/PF09 | 147809

LED

Clase II

Datos técnicos

Potencia	4W (2x2W)
Temp.de color	6500K
Lúmenes	280Lm
Eficiencia	70Lm/W
Voltaje	100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Índice Protec.	IP20
Tiempo de vida	20,000 h.

Dimensiones



Importante

Es posible que la batería de esta unidad no esté completamente cargada en el momento en que se realiza la conexión eléctrica. Deje que la batería se cargue durante al menos 24 horas para tener un efecto de funcionamiento normal. Para verificar, presione el botón PRUEBA, los faros de la unidad deben encenderse.

Instrucciones de seguridad

1. Desconecte la energía eléctrica antes de la instalación.
2. No use en exteriores.
3. No permita que los cables de alimentación toquen superficies calientes.
4. No lo instale en lugares peligrosos o cerca de calentadores de gas o eléctricos.
5. No utilice este equipo para otro fin que no sea el previsto.
6. El mantenimiento de este equipo debe ser realizado por personal de servicio calificado.
7. El equipo debe montarse en lugares y alturas donde no pueda ser manipulado por personal no autorizado.
8. Deje que la batería se cargue durante 24 horas antes del primer uso.
9. Si la unidad se almacena durante más de 6 meses, cárguela por 8 horas cada 3 meses para proteger la batería.

Para instalar conecte el enchufe directo al tomacorriente.



Ajuste los faros de la lámpara según sus necesidades.



IMPORTANTE:

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.