

Hermético LED Pro 20W con Sensor de Movimiento


Artefacto hermético - Iluminación Industrial

10-110/LED/20W/3CCT/PRO/SEN | 148375 | 7750902128106

LIGHTTECH



Dimensiones



Datos técnicos

Marca	LIGHTTECH
Potencia	20 W
Lúmenes	3200 Lm
Eficiencia	160 Lm/W
Temperatura de color	3000 K
	4000 K
	6500 K
Consistencia de color	<7
Índ. reproducción cromática (CRI)	>80
Índ. deslumbramiento unificado (UGR)	<25
Ángulo de apertura	120°
Driver + Sensor	Desmontable
Voltaje	180 a 265 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Tensión de salida al LED	54 - 230 Vdc
Corriente	96 mA
Clase de seguridad eléctrica	Clase I
Factor de potencia	>0.90
Distorción armónica total (THD)	<20%
Tiempo de vida	50 000 horas
Índice de Protección	IP65
Resistencia a impactos	IK08
Eficiencia energética	A
Libre de parpadeo	Si
Riesgo fotobiológico	RG0
Temperatura de operación	-25~ + 45°C
Temperatura de almacenaje	-30~ + 50°C
Peso neto	0.72kg.
Peso bruto	0.8kg

Descripción

Artefacto hermético LED de 20W con sensor de movimiento para instalación adosada. Apto para uso en exteriores e interiores, especialmente en zonas expuestas al polvo y la humedad. Está alimentado por un driver de corriente constante de bajo consumo, lo que lo hace totalmente seguro, eficiente y con una larga vida útil. Ofrece encendido instantáneo, sin parpadeos ni zumbidos, y no contiene agentes peligrosos como mercurio o plomo, lo que lo convierte en una opción responsable con el medio ambiente.



Luz Cálida
Luz Neutra
Luz Fría



Características de la Luminaria

- Material cuerpo: Plástico / Aluminio
- Difusor: Policarbonato

- Dimensiones cuerpo: 1500x850x80mm
- Colores: Gris


Usos

- Espacios Comerciales
- Residenciales
- Oficinas
- Almacenes
- Estacionamiento
- Depósito

Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Bajo consumo de energía
- Baja emisión de calor
- Protección del medio ambiente

Energía



CERTIFICACIONES



Potencia con switch selector

SW		W	mA	lm
1	2			
		11	200	1760
		14	250	2240
		17	300	2720
		20	350	3200



INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.