


Lámpara GU10 SMART LED 5W



E27 Ahorrador- Bombillería

52-GU10/LED5W/27-65K/RGB-DIM | 146634 | T001-L001-F010-S004 | 7750902122371



Datos técnicos

W	5W
K	2700K 6500K RGB
Lm	400 Lm
Lm/W	80 Lm/W
V	220-240V
Hz	50-60Hz
CRI	80
Socket	GU10
Lifetime	25,000 h.

Descripción

Lámpara GU10 SMART LED 5W dimerizable, con 3 temperaturas de color de luz y RGB. Control y uso desde aplicativo para celular conectado a red WiFi.

Sustituye a las lámparas incandescentes y ahorradoras E27, sin ningún tipo de ajuste y no necesita el uso de transformador, así obtendrá un ahorro de hasta 85% en su consumo de energía. Son un 85% más eficaces, larga duración, no emite calor y son más resistentes a los golpes.

Características de la Luminaria

- Dimensiones cuerpo: Ø50x54mm
- Colores: ○

Usos

- Interiores Comerciales
- Residenciales
- Salas de conferencia
- Espacios comunes
- Barras de bares
- Vestibulos
- Pasillos
- Armarios
- Vitrinas

Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emisión de calor
- Protección medio ambiente



Descarga del aplicativo móvil y conexión.



DESCARGAR APLICACIÓN SMART LIFE

Puede escanear el código QR o buscar la aplicación en la Play Store o App Store en su teléfono móvil.



CONFIGURACIÓN EL FOCO EN EL APLICATIVO

Para configurar el foco smart selecciona la opción "Añadir dispositivo", después la pestaña "Iluminación" y escoge "Dispositivo de iluminación WIFI". Enciende y apaga el foco 3 veces seguida e inmediatamente empezará a parpadear.

